

# FORMAT

**Kratika***FORM*

S pomočjo ukaza *FORMAT* izberemo ali pa definiramo format izpisa.

Ukaz lahko uporabimo samo v iskalnem načinu. Ukaz vpišemo v vrstico za vnos ukazov po iskanju ali v ukazno vrstico.

**1. Izbira formata**

Ko se prijavimo v sistem, je privzeti format *FORMAT BIB*. Zapisi se izpisujejo v tem formatu, dokler ne izberemo drugega formata.

Katerega koli od že definiranih formatov izberemo z ukazom

**Ukaz***FORMAT <ime formata>*

Format izpisovanja zapisov z vsemi polji in podpolji izberemo z ukazom

**Ukaz***FORMAT FULL*

Format izpisovanja bibliografskih zapisov in pripadajočih normativnih zapisov z vsemi polji in podpolji izberemo z ukazom

**Ukaz***FORMAT FC*

Izpisni format listkov izberemo tako, da vpišemo

**Ukaz***FORMAT L<št. listka>*

Seznam vseh že definiranih formatov dobimo z ukazom

**Ukaz***?FORMAT*

## 2. Definiranje formata (uporabniško definiran format)

Po želji lahko definiramo nov format, torej poljubno določimo vsebino in obliko izpisa. Vpišemo ukaz *FORMAT*, poljubno ime formata in določeno definicijo.

*Ukaz*

*FORMAT <ime formata> <definicija formata>*

Definicija sestoji iz polj (dvočrkovne oznake), ki naj jih vsebuje novi format izpisa (seznam vseh polj dobimo z ukazom *?FIELDS*). Oznake posameznih polj ločimo med seboj z vejico brez presledka.

Če za oznako polja vstavimo navpično črto, se naslednje polje izpiše v novi vrsti.



Primer:

*FORMAT A TI|,AU|,PY,LA*

Avtor in leto izida se izpišeta vsak v novi vrsti.

Če za oznako polja napišemo besedilo v narekovajih, se namesto dvočrkovne oznake polja izpiše besedilo.



Primer:

*FORMAT B TI" Naslov: ",AU" Avtor: ",PY*

Ker je vejica ločilo med dvočrkovnimi oznakami polj, je ne moremo vključiti v besedilo med narekovaji. Če želimo, da bo v izpisu vsebina dveh podpolj ločena z vejico (npr. založba in leto izida), moramo z ukazom *DISPCODE* (gl. ukaz *DISPCODE*) določiti novo izpisno kodo.



Primer:

*DISPCODE PI 210cd", "*

Če za oznako polja napišemo dvomestno številko, se izpiše največ toliko znakov vsebine tega polja.



Primer:

*FORMAT C TI,AU,PU10*

Vse našteje oblike uporabniško definiranega formata lahko med seboj poljubno kombiniramo.



Primer:

*FORMAT D TI25" Naslov: "|,AU20|,PY,LA*

Če pri definiranju formata za izpisno kodo SN ali HI dodamo oznako @, se za vsebino podpolja v oklepaju izpiše tudi naslov iz nadrejenega zapisa.



Primer:

*FORMAT E TI,AU,SN@,MD*

### Izpisna koda \$C

Pri definiranju formata lahko vključimo tudi izpisno kodo \$C. V tem primeru se izpiše število polj 996 oz. 997, ki se nahajajo v posameznem zapisu. Če pred izpisom uporabimo ukaz *FIND*, se izpiše število polj 996 oz. 997, ki ustrezajo podanemu pogoju.



Primer:

*SELECT fizika*

*FORMAT F TI" Naslov: ",AU" Avtor: ",\$C" Št. izv.: "*

*FIND f=\**

*DISPLAY 1-5,F*

```
L> FORM A TI|,AU|,PY,LA
REDEFINE FORMAT A
L> D 4
4. TI=Ana Karenina : roman
AU=Tolstoj, Lev Nikolaevič AU=Levstik, Vladimir
PY=1946 LA=slv

L> FORM D TI25" Naslov: "|,AU20|,PY,LA
DEFINE FORMAT D
L> D 4
4. NASLOV: Ana Karenina : roman
AU=Tolstoj, Lev Nikolae
PY=1946 LA=slv

L> FORM C TI,AU,PU10
DEFINE FORMAT C
L> D 4
4. TI=Ana Karenina : roman AU=Tolstoj, Lev Nikolaevič AU=Levstik, Vladimir
PU=Državna za

L> █
```

### FORMAT - 1: Primeri uporabniško definiranih formatov

## Izpisna koda \$\$

Pri definiranju formata lahko vključimo tudi izpisno kodo \$S. V tem primeru se izpišejo statusi zapisa:

- LOCK1,        - zapis je zaklenjen (status imajo le zapisi v vzajemni bazi  
LOCK2            podatkov)
- DELETE       - zapis je treba brisati
- NEWID        - številka zapisa, ki ga moramo prevzeti (kopirati)
- FATH         - zapis je na najvišjem nivoju (oče)
- SON          - zapis je na drugem nivoju (sin)
- LOCAL        - lokalni zapis (status imajo le zapisi v lokalni bazi  
                  podatkov)
- OrigCR=      - kratica knjižnice, ki je kreirala originalni zapis  
                  Status nastopa pri zapisih, ki so bili v postopku reševanja  
                  duplikatov preimenovani (z ukazom *RENAME-TO*) in  
                  nato zaklenjeni (z ukazom *LOCK1*). V tem primeru je  
                  zapis, ki je bil sicer duplikat, vendar popolnejši od  
                  originalnega zapisa, prekril vsebino originalnega zapisa v  
                  vzajemni bazi podatkov, prevzel njegovo identifikacijsko  
                  številko (ID) in ohranil le informacijo o originalnem  
                  kreatorju (OrigCR=).

Izpisna koda \$S je že vključena v formate BIB, OCSL, COPY in COBISS.

Vsak uporabniško definiran format velja, dokler se ne odjavimo iz sistema. Če želimo, da se format shrani, uporabimo ukaz *EDIT FORMAT*.

```

1. $$=(LOCK1-IZUM, OrigCR=UKM) TI=Črtice MD=156 str. : ilustr. ;
19 cm AU=Cankar, Ivan AU=Sedej, Maksim AU=Merhar, Boris PY=1963
LA=slv (slovenski) PU=Mladinska knjiga PP=V Ljubljani CL=#Knjižnica #Kondor ;
#zv. #60 DT=m RT=a (tekstovno gradivo, tiskano) CR=NUK::METKA CE=19900110
ID=415745

2. $$=(LOCK1-SIKKR, DELETE, NewID=13690881) TI=Noč rumene lune
MD=130 str ; 20 cm AU=Kidd, Flora AU=Pantič-Starič, Nada PY=1983
LA=slv (slovenski) PU=Cankarjeva založba PP=Ljubljana CL=Lara ; 8 DT=m RT=a
(tekstovno gradivo, tiskano) CR=SIK0Z::SAMO CE=19930226 ID=5443385

3. $$=(SON) TI=3 ; Englisch-German-French ES=2. Aufl.
PY=1967 LA=ger (nemški) ; eng (angleški) ; fre (francoski) HI=10328837
(Wörterbuch der Elektrotechnik, Fernmeldetechnik und Elektronik / Werner
Goedecke) DT=m RT=a (tekstovno gradivo, tiskano) CR=CTK::MARIJA CE=19910912
ID=10330117

4. $$=(LOCK1-IZUM, FATH) ISBN 961-6112-02-3 TI=Vloga specialnih
knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja, Organizacijski,
tehnološki in komunikacijski izzivi v specialnih knjižnicah : zbornik
referatov MD=194 str. : graf. prikazi, tabele ; 29 cm AU=Češnovar.
More...

```

## FORMAT - 2: Izpis zapisov z različnimi statusi