

441 DELOMA SE NADALJUJE KOT

Polje uporabljamo za povezavo kontinuiranega vira, ki ga opisujemo, z naslednjim naslovom.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE			PONOVLJIVOST
441		Deloma se nadaljuje kot	r
	a	<i>Stvarni/ključni naslov</i>	nr
	x	<i>ISSN</i>	nr

Indikatorji

INDIKATOR	VREDNOST	POMEN
1	-	-
2		<i>Izpis opombe</i>
	0	<i>Opomba se ne izpiše</i>
	1	<i>Opomba se izpiše</i>

Če je vrednost drugega indikatorja nastavljena na 1 – *Opomba se izpiše*, bo ta opomba sestavljena iz uvodne fraze "Deloma se nadaljuje kot: ", naslova in ISSN-ja, če ta obstaja.

OPIS PODPOLJ

441a Stvarni/ključni naslov

Naslov kontinuiranega vira.

441x ISSN

ISSN kontinuiranega vira.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Opisovani kontinuirani vir se deloma nadaljuje kot kontinuirani vir, podan v polju 441. Takšni primeri so v praksi zelo redki.

SORODNA POLJA

431 DELOMA JE NADALJEVANJE

Polje uporabljamo za vzpostavitev obratne povezave kot polje 441.

PRIMERI

1. * COBISS.SI-ID=18952962

100	□□	bb
200	1□	a Obvestila e glasilo samoupravnih organov, družbenopolitičnih organizacij in drugih organov Železniškega gospodarstva Ljubljana
441	□1	x 1408-3728 (<i>KT=Nova proga</i>) (<i>Publikacija "Obvestila" se deloma nadaljuje kot publikacija, navedena v polju 441.</i>)

2. * COBISS.SI-ID=57022208

100	□□	ba
200	1□	a Fotobilten e [informativno glasilo] f Društvo fotografov Slovenije
441	□1	x 1408-3566 (<i>KT=Fotografija (Ljubljana)</i>)

3. * COBISS.SR-ID=5530373

100	□□	ba
200	1□	a Aslib Proceedings
441	□1	x 0305-0033 (<i>KT=Aslib Information</i>)