

446 RAZCEPI SE NA __, __ IN __

Polje uporabljamo za povezavo opisovanega kontinuiranega vira z dvema ali več kontinuiranimi viri, ki ga nadaljujejo in ki so se od njega odcepili.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE			PONOVLJIVOST
446		Razcepi se na __, __ in __	r
	a	<i>Stvarni/ključni naslov</i>	nr
	x	<i>ISSN</i>	nr

Indikatorji

INDIKATOR	VREDNOST	POMEN
1	-	-
2		<i>Izpis opombe</i>
	0	<i>Opomba se ne izpiše</i>
	1	<i>Opomba se izpiše</i>

Če je vrednost drugega indikatorja nastavljena na 1 – *Opomba se izpiše*, bo ta opomba sestavljena iz uvodne fraze "Razcepi se na: ", naslovov in ISSN-jev, če ti obstajajo.

OPIS PODPOLJ

446a Stvarni/ključni naslov

Naslov kontinuiranega vira.

446x ISSN

ISSN kontinuiranega vira.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Opisovani kontinuirani vir se je razcepil na kontinuirane vire, podane v poljih 446.

Polje 446 ponovimo za vsakega od novih kontinuiranih virov.

SORODNA POLJA

431 DELOMA JE NADALJEVANJE

Polje 431 uporabimo v zapisu za kontinuirani vir, ki je rezultat razcepitve, za povezavo s prejšnjim kontinuiranim virom (ki se je razcepil).

PRIMERI

1. * COBISS.SI-ID=15906562

100	□□	bb
200	1□	a Slovenska bibliografija ečasopisje in knjige, članki in leposlovni prispevki v časopisju in zbornikih
446	□1	x 0353-1724 (KT=Slovenska bibliografija. Serijske publikacije)
446	□1	x 1318-0479 (KT=Slovenska bibliografija. B, Knjige)
446	□1	x 0353-4340 (KT=Slovenska bibliografija. Serija C: Članki in leposlovni prispevki v serijskih publikacijah in zbornikih) (Generira se opomba: "Razcepi se na: Slovenska bibliografija. Serijske publikacije = ISSN 0353-1724; Slovenska bibliografija. B, Knjige = ISSN 1318-0479; in na: Slovenska bibliografija. Serija C: Članki in leposlovni prispevki v serijskih publikacijah in zbornikih = ISSN 0353-4340".)

2. * COBISS.SI-ID=68837376

100	□□	bb
200	1□	a Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani d Research reports [of the] Biotechnical Faculty University of Ljubljana
446	□1	x 1408-3388 (KT=Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo (1966))
446	□1	x 1408-3442 (KT=Zbornik Biotehniške Fakultete Univerze v Ljubljani. Veterinarstvo) ("Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani" se je razdelil na dve publikaciji, navedeni v poljih 446.)

3. * COBISS.SR-ID=11400716

100	□□	bb
200	1□	a Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta
446	□1	x 1450-9628 (KT=Kragujevac Journal of Mathematics)
446	□1	x 1450-9636 (KT=Kragujevac Journal of Science)

4. * COBISS.SR-ID=3741452

100	□□	bb
200	1□	a British journal of social and clinical psychology
446	□1	x 0144-6665 (KT=British journal of social psychology)
446	□1	x 0144-6657 (KT=British journal of clinical psychology)