

421 SHTOJCA

Fusha përdoret për lidhjen e botimit kryesor që përshkruhet me shtojcën e tij.

Nënfushat & përsëritshmëria

FUSHA/NËNFUSHA			PËRSËRITSHMËRIA
421		Shtojca	r
	a	<i>Titulli i saktë/kyç</i>	r
	x	<i>ISSN</i>	nr
	1	<i>Numri i fushës</i>	r

Te burimet në vazhdim përdoren nënfushat a dhe x, ndërsa te monografitë nënfusha 1.

Treguesit

TREGUESI	VLERA	KUPTIMI
1		<i>Nuk është i përcaktuar</i>
2		<i>Shfaqja e shënimit</i>
	0	<i>Shënimi nuk shfaqet</i>
	1	<i>Shënimi shfaqet</i>

Nëse vlera e treguesit është "1" – *Shënimi shfaqet*, shënimi do të ndërtohet nga fraza hyrëse "Ka suplementin ose shtojcën:", titulli dhe ISSN-ja, nëse ekziston.

PËRSHKRIMI I NËNFUSHAVE

421a Titulli i saktë/kyç

Titulli i shtojcës.

421x ISSN

ISSN e shtojcës.

4211 Numri i fushës

Fusha 421 është fushë që mundëson fiksimin e fushave të tjera. Në nënfushën 1 shënohet numri i fushës që fiksohet, bashkë me treguesit.

SHËNIME PËR PËRMBAJTJEN E FUSHËS

Fusha 421 përdoret për shënimin e të dhënave për shtojcat. Shtojcat e burimeve në vazhdim mund të përpunohen si njësi bibliografike të pavarura, ndërsa shtojcat e monografive nuk kanë regjistrim të pavarur bibliografik.

Te burimet në vazhdim plotësohet nënfusha a dhe x, ndërsa te monografitë nënfusha 1. Fushat fiksohen duke vendosur numrin e fushën që fiksohet bashkë me treguesit në nënfushën 1. Në mënyrë që fusha të fiksohet saktë gjithmonë duhet të plotësohen të pesë vendet dhe atë tri vende për numrin e fushës dhe dy për treguesin e parë dhe të dytë (nëse treguesi nuk është i përcaktuar vendoset hapësirë). Viojnë nënfushat që i takojnë fushës që fiksohet.

Në fushë 421 te monografitë mund të fiksohen të gjitha fushat 2XX (përveç fushës 207) dhe fushave 300, 337 dhe 500. Fushat e fiksuara në fushën 421 gjatë indeksimit dhe kërkimit trajtohen njëjtë si fushat e zakonshme.

FUSHAT NË LIDHSHMËRI

422 BURIMI I SHTOJCËS

Fusha përmban të dhëna për botimin kryesor (amë) kur përshkruhet shtojca.

SHEMBUJ

Burime në vazhdim:

1. *

200	1□	aElectroencephalography and Clinical Neurophysiology
421	□1	x0424-8155 (KT=Electroencephalography and clinical neurophysiology. Supplement)
421	□1	x1388-2457 (KT=Clinical neurophysiology) (Revista "Electroencephalography and Clinical Neurophysiology" ka dy shtojca që janë vendosur në fushat 421.)

2. *

200	1□	aIndoor air
421	□1	x0908-5920 (KT=Indoor air. Supplement)

Monografi:

3. *

200	0□	aCost management for university libraries ewith attached CD-ROM fKlaus Ceynowa and André Coners in collaboration with Roswitha Poll...[et al.] gtranslated from the German by Patrick Nicholson
215	□□	a177 f. cme il. d22 cm
421	□1	12000□ aCost management for university libraries bBurim elektronik eexamples 1215□□ a1 disk optik (CD-ROM) engjyra 1300□□ aTit. nga CD-ROM-i. (Libra ka të bashkëngjitur një DVD.)

Shfaqja në formatin ISBD:

- - Cost management for university libraries [Burim elektronik] /
Klaus Ceynowa and André Coners ; translated from the German by Patrick
Nicholson. - 1 disk optik (CD-ROM). - Tit. nga CD-ROM-i