

441 DELIMIČNO SE NASTAVLJA KAO

Polje koristimo za povezivanje kontinuiranog izvora, koji opisujemo, sa sledećim naslovom.

Potpolja & ponovljivost

POLJE/POTPOLJE			PONOVLJIVOST
441		Delimično se nastavlja kao	r
	a	<i>Stvarni/ključni naslov</i>	nr
	x	<i>ISSN</i>	nr

Indikatori

INDIKATOR	VREDNOST	ZNAČENJE
1		<i>Nije definisan</i>
2		<i>Ispis napomene</i>
	0	<i>Napomena se ne ispisuje</i>
	1	<i>Napomena se ispisuje</i>

Ako je vrednost drugog indikatora postavljena na "1" – *Napomena se ispisuje*, ta će napomena biti sastavljena od uvodne fraze "Delimično se nastavlja kao:", naslova i ISSN-a, ako on postoji.

OPIS POTPOLJA

441a Stvarni/ključni naslov

Naslov kontinuiranog izvora.

441x ISSN

ISSN kontinuiranog izvora.

NAPOMENE O SADRŽAJU POLJA

Opisivani kontinuirani izvor delimično se nastavlja kao kontinuirani izvor koji je dat u polju 441. Takvi primeri su veoma retki u praksi.

SRODNA POLJA

431 *DELIMIČNO JE NASTAVAK*

Polje koristimo za uspostavljanje veze koja je obratna od one u polju 441.

PRIMERI

1. *

100	□□	bb
200	1□	a Obvestila e glasilo samoupravnih organov, družbenopolitičnih organizacij in drugih organov Železniškega gospodarstva Ljubljana
441	□1	x 1408-3728 (<i>KT=Nova proga</i>) (<i>Publikacija "Obvestila" delimično se nastavlja kao publikacija koja je navedena u polju 441.</i>)

2. *

100	□□	ba
200	1□	a Fotobilten e [informativno glasilo] f Društvo fotografov Slovenije
441	□1	x 1408-3566 (<i>KT=Fotografija (Ljubljana)</i>)

3. *

100	□□	ba
200	1□	a Aslib Proceedings
441	□1	x 0305-0033 (<i>KT=Aslib Information</i>)