

## EDIT FORMAT

Z ukazom *EDIT FORMAT* definiramo svoje izpisne kode in uporabniško definirane formate.

Ukaz lahko uporabimo samo v iskalnem načinu, in sicer v zaslonskem in vrstičnem načinu dela. V ukazno vrstico vpišemo ukaz

*Ukazna vrstica*

Ukaz : *EDIT FORMAT*

Po potrditvi pridemo v urejevalnik teksta, kjer lahko vnesemo več ukazov *FORMAT* in *DISPCODE*. Vsak ukaz moramo vpisati v svojo vrstico, med vrsticami ne sme biti presledkov.

```
DISPCODE 01 300a
DISPCODE A1 700ab", "
FORMAT MOJ TI,A1,PV,01
FORMAT A TI,SN@,MD,AU
[EOB]
```

### EDIT FORMAT-1: Definiranje lastnih izpisnih kod in formatov

Ko zaključimo, pritisnemo tipki **PF1** **KP7**. Izpiše se beseda *Command*, za katero vpišemo *EXIT* in potrdimo s tipko **Enter**. Ukazi, ki smo jih definirali v urejevalniku teksta, se izvedejo. Ti ukazi se avtomatsko izvedejo vsakič, ko se priključimo v sistem vzajemne katalogizacije.

Če želimo urejevalnik zapustiti brez shranjevanja besedila, vpišemo za besedo *Command* ukaz *QUIT* in potrdimo s tipko **Enter**.