

7.5 BRISANJE POLJ IN PODPOLJ

Iz zapisa lahko zbrisemo polja in podpolja. Označimo lahko tudi več *enakih* polj.


Postopek

1. S klikom označimo polje ali podpolje.
2. Izberemo metodo **Urejanje / Zbriši polje**.

Izbrano polje (ali več enakih polj) s pripadajočimi podpolji se zbrise in shrani v odložišče polj.



Nasvet:

Nazadnje brisano polje (ali več enakih polj) lahko s klikom na ikono  vrnemo v zapis.

Možnosti ...

Polje (ali več enakih polj) lahko zbrisemo tudi s pritiskom na tipki <Ctrl> + <F7> oz. tipko <Delete>.

V urejevalniku zapisa lahko zbrisemo tudi podpolje.

Postopek

1. S klikom označimo podpolje. Znotraj enega polja lahko označimo tudi več *različnih* podpolj.
2. Izberemo metodo **Urejanje / Zbriši podpolje**.

Izbrano podpolje (ali več podpolj) se zbrise in shrani v odložišče podpolj.




Opozorilo:

Ko izbrišemo zadnje podpolje v poljubnem polju, se zbrise celotno polje.



Nasvet:

Nazadnje brisano podpolje (ali več podpolj) lahko s klikom na ikono  vrnemo v zapis.

Možnosti ...

Podpolje ali več podpolj lahko zbrisemo tudi s pritiskom na tipki <Ctrl> + <F9> oz. tipko <Delete>.